



テスト機能	AT3000	AT4000	10G
<b>物理層テスト</b>			
ケーブルテスト (TDR + ワイヤマッピング)	•	•	•
トーンジェネレータ (IntelliTone™を含む)	•	•	•
光ファイバ	100M/1 Gbps MM/SM SFP		1/10 Gbps MM/SM SFP
<b>自動テスト</b>			
PoE テスト	90W (0-8, UPOE, Injector)		
TruPower™ PoE負荷テスト	最大90W		
PoE インジェクタ電圧テスト	•	•	•
802.1x 認証	•	•	•
802.1x 接続ログ	•	•	•
VLAN ID	•	•	•
VLANトランクポート監視	•	•	•
リンク速度/デュプレックスの接続と確認 - 10M, 100M, 1G	•	•	•
リンク速度/デュプレックスの接続と確認 - Multi-Gig/NBASE-T/10G			•
リンク速度検出 - Multi-Gig, NBASE-T/10G	•	•	•
リンク速度のダウンシフトを検出	•	•	•
最も近いスイッチの検出 およびポートのテスト (CDP/EDP/LLDP)	•	•	•
スイッチ インターフェースの詳細	•	•	•
スイッチポート インターフェースの使用率、破棄、エラー (Discovery/SNMP 経由)		•	•
DHCPクライアント	•	•	•
DHCP 接続ログ、応答時間、2 番目の DHCP オファー、DHCP オプション	•	•	•
IPv6サポート	•	•	•
PING DNSサーバ	•	•	•
DNS 名の検索と応答時間	•	•	•
ゲートウェイテスト	•	•	•
IP ターゲットへのテスト (PING / TCP CONNECT)	無制限		
エンドユーザー応答時間テスト (HTTP / FTP)		•	•
自動テストのプロファイル グループ + 詳細設定オプション	•	•	•
定期的な自動テスト		•	•
「途中停止」機能で自動テストのテスト項目を制御	•	•	•
自動テストの逆採点 (結果の合否をカスタマイズ可能)	•	•	•

## LinkRunner® 製品比較

テスト機能	AT3000	AT4000	10G
<b>診断アプリ</b>			
Ping/TCP	●	●	●
パケットキャプチャ		●	●
ネットワークディスカバリ		●	●
L2/L3 パス解析		●	●
ネットワークポロジマッピング (Link-Live 上で)		●*	●*
iPerfテスト	3rd Partyアプリ	●	●
ネットワーク パフォーマンス テスト リフレクタ (1Gbps) (ソース/テスト コントローラとして EtherScope® nXG,CyberScope®,LinkRunner 10G を使用)	●	●	フル機能 コントローラ+ピア
サードパーティアプリを使用してワークフローを実行 (ラベルプリンタ、トラブルチケット、設定ユーティリティなど)	要製品登録	●	●
<b>追加機能など</b>			
ウェブリモートコントロール(Link-Live経由) or VNC (USB Wi-Fi アダプタ経由**)	●*	●*	●*
管理ポート	USB Wi-Fi アダプタ経由**		●
機能を無効にするオプション <sup>1</sup>	●	●	●
無線によるソフトウェアアップデート (USB Wi-Fi アダプタ経由**)	●*	●*	●*
保存可能なレポート数	無制限 (Link-Live)		
BT/BLEアクセサリのサポート	USB Wi-Fi アダプタ経由**		
ラベル印刷 (オプション)			
Wi-Fi接続性			
基本的な Wi-Fi の可視性	3rd Party アプリ & USB Wi-Fi アダプタ**		
ユニット内のリソース	ユーザーガイド、ビデオ、ウェブブラウザ		
ユーザ インターフェース	タッチスクリーン		
画面サイズ	5.0 in / 12.7cm カラーLCD (720 x 1280 pixels)		
オンボードオーディオ (内蔵スピーカー、BT/BLE または USB を使用)	●	●	●
カメラ (文書テスト、バーコードのスキャンなど)	USBアダプタ経由		●
マイクロ SD カード (追加ストレージ用)			●
バッテリーライフ	約10時間		約4時間
ACアダプタ	15V USB-C アダプタ		
PoE の電源/充電オフ	●	●	●
AllyCareサポート	別途加入	初年度(1年間)含む	

<sup>1</sup> 管理者は特定の機能を無効にして、制限された環境または安全な環境でアナライザを使用できるようにすることができます。\*AllyCare サポート - 1 年間の AllyCare サポートが含まれて販売されている製品には、特定の機能が有効になっています。有効な機能を引き続き利用するには、既存の契約の終了時に AllyCare サポート契約を更新する必要があります。\*\* 日本向けの USB Wi-Fi アダプタの取り扱いはありません。