

添付資料

2103、2104 標準の入力および目盛仕様です。
なるべく下記仕様からご指定をお願いいたします。

■ 標準最大目盛値

直流電流計		直流電圧計		整流形交流電流計		整流形交流電圧計	
標準最大 目盛値	メータ感度 仕様	標準最大 目盛値	メータ感度 仕様	標準最大 目盛値	メータ感度 仕様	標準最大 目盛値	メータ感度 仕様
1 μ A	50mV	10 mV	100k Ω /V	200 μ A	50mV	50 mV	10 k Ω /V
10 μ A		15 mV	100k Ω /V	500 μ A		100 mV	10 k Ω /V
20 μ A		30 mV	100k Ω /V	1 mA ^{*3}		150 mV	10 k Ω /V
50 μ A		50 mV ^{*2}	100k Ω /V	2 mA		300 mV	10 k Ω /V
100 μ A		100 mV	100k Ω /V	5 mA		500 mV	1 k Ω /V
200 μ A		150 mV	100k Ω /V	10 mA		1 V	1 k Ω /V
500 μ A		300 mV	100k Ω /V	20 mA		1.5 V	1 k Ω /V
1 mA ^{*1}		500 mV	10k Ω /V	50 mA		3 V	1 k Ω /V
2 mA		1 V	10k Ω /V	100 mA		5 V	1 k Ω /V
5 mA		1.5 V	10k Ω /V	200 mA		10 V	1 k Ω /V
10 mA		3 V	10k Ω /V	500 mA		15 V	1 k Ω /V
20 mA		5 V	10k Ω /V	1 A		30 V	1 k Ω /V
50 mA		10 V	10k Ω /V	2 A		50 V	1 k Ω /V
100 mA		15 V	10k Ω /V	3 A		100 V	1 k Ω /V
200 mA		30 V	10k Ω /V	5 A ^{*4}		150 V	1 k Ω /V
500 mA		50 V	10k Ω /V			300 V	1 k Ω /V
1 A		100 V					
2 A		150 V					
5 A		300 V					
10 A							
20 A							
最大目盛 4-20mA	50 mV	最大目盛 1-5V	10k Ω /V				

- 最大目盛値が DC300V を越える場合は、
*1 印の 1mA 計器に外付倍率器を使用
- 最大目盛値が DC20A を越える場合は、
*2 印の 50mV 計器に外付分流器を使用
- 最大目盛値が AC300V を越える場合は、
*3 印の 1mA 計器に倍率器外付
- 最大目盛値が AC5A を越える場合は、
*4 印の 5A 計器に CT 外付

■ 標準目盛分割

最大値の例	分割数	分割図
1,10,100	50	
1.5,15,150	30	
2,20,200	40	
2.5,25,250	50	
3,30,300	30	
4,8,40	40	
5,50,500	50	
6,60,600	30	
7.5,75,750	37.5	